

## Features



- ▶ 8chs 15A
- ▶ LED voltage meter
- ▶ LED light on front
- ▶ Surge protection
- ▶ Burst noise protection
- ▶ 1 years warranty

## Specification

공급 파워	AC220V 60Hz
채널 수	8채널
채널당 전원 사양	220V 60Hz, 15A
상시전원	전면부 1개
볼트 미터	LED display
기기 링크	후면 시그널 링크로 20대까지 가능
DC 출력	24V 5A
전면 버튼 기능	채널 on/off, by pass, 기기 on/off
보호 회로	입력단 Surge protection 회로
	모든 출력단 Surge protection 회로
	입력단 Burst noise protection 회로
순차전원기능	1번 채널에서 순차적으로 8번채널로 켜짐
전압 정밀도	5-8%
Stand-by 소비전력	10watts
접 지	Ground 접지를 반드시 사용하여야 한다.